

<p>Ошибка 691 Ошибка 619 Ошибка 629</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте баланс вашего лицевого счета 2. Проверьте правильность ввода логина и пароля, указанных в реквизитах. (удостоверьтесь, что вы вводите логин и пароль для входа в интернет, а не для входа в статистику). Попробуйте очистить поля для ввода логина и пароля в окне подключения к интернету и ввести их заново 3. Данная ошибка может появиться в следствии зависшей сессии интернета (при некорректном завершении подключения). Подождите 3-5 минут и попробуйте подсоединиться снова.
<p>Ошибка 769</p>	<p>Нажмите "Пуск" -> "Подключение" -> "Отобразить все подключения" (или щелкните по пункту "Пуск" -> "Настройка" -> "Сетевые подключения" правой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Открыть").</p> <p>В открывшемся окне "Сетевые подключения" найдите "Подключение по локальной сети" (может называться иначе, но в любом случае находится в категории "ЛВС и высокоскоростной интернет").</p> <p>Нажмите на подключение правой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Включить".</p>
<p>Ошибка 678 Ошибка 815 Ошибка 651</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте наличие подключенного к вашей сетевой карте кабеля. При этом на панели сетевой карты должны светиться зеленые или оранжевые светодиоды. Попробуйте вытащить кабель и вставить обратно. Удостоверьтесь, что подключение по локальной сети активно (включено). 2. Проверьте в свойствах PPPoE соединения поле «Имя Службы» должно быть пустым. 3. Нажмите "Пуск" -> "Выполнить" и в появившемся диалоге введите "cmd" и нажмите "OK". В открывшемся окне наберите "ping 87.250.250.203" и нажмите [Enter]. Если после строки "Обмен пакетами с 87.250.250.203 по 32 байт:" вы не наблюдаете строк на подобии "Ответ от 87.250.250.203: число байт=32 время=2мс TTL=62", вам необходимо связаться с технической поддержкой, чтобы оставить заявку на ремонт линии.
<p>Ошибка 735</p>	<p>Нажмите "Пуск" -> "Подключение" -> "Отобразить все подключения" (или щелкните по пункту "Пуск" -> "Настройка" -> "Сетевые подключения" правой кнопкой мыши и выберите пункт меню "Открыть").</p> <p>В открывшемся окне "Сетевые подключения" нужно найти высокоскоростное подключение, нажать правую кнопку мыши и выбрать в меню «Свойства»</p> <p>Далее, выбрать вкладку «Сеть», среди компонентов выбрать «Протокол Интернета TCP/IP», нажать кнопку «Свойства».</p> <p>Обратить внимание на способ назначения IP-адреса, если назначение адреса идет вручную (прямым указанием IP), то необходимо активизировать опцию "Получить IP-адрес автоматически". Сохранить настройки, нажав кнопку «OK».</p>
<p>Ошибка 734</p>	<p>Зайдите в свойства pppoe-соединения, откройте вкладку «Безопасность» и выберете «Обычные (рекомендуемые параметры)»</p>
<p>Ошибка 741 Ошибка 742 Ошибка 743 Ошибка 789</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зайдите в настройки PPPoE соединения, и отключите пункт «шифрование данных». 2. Зайдите в настройки PPPoE соединения и на вкладке «Сеть» из списка «Тип PPPoE» выберите «PPTP PPPoE». Попробуйте повторно подключиться.
<p>Ошибка 720</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В свойствах «Подключения по локальной сети» во вкладке «Сеть» проверить, стоит ли галочка на строчке «Протокол Интернета TCP/IP» 2. Зайдите Пуск -> Выполнить -> cmd -> в черном окне пишем: netsh winsock reset. Если первый способ не помог, то пишем netsh int ip reset c:\resetlog.txt && route -f . Перезагружаем компьютер. 3. Требуется переустановка драйвера на сетевую карту, если не поможет, то переустановка операционной системы.